

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasilacz-awaryjny-ups-1000va-led-kd1927-kraftdele-p-62223.html>

## Zasilacz awaryjny UPS 1000VA LED KD1927 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>163,20 zł</b>
Cena netto	<b>132,68 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1927</b>
Kod producenta	<b>KD1927</b>
Kod EAN	<b>5903957001371</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zasilacz awaryjny UPS 1000VA LED — Kraft&Dele KD1927

KD1927 to zasilacz bezprzerwowy (UPS) klasy offline o mocy pozornej 1000 VA i mocy czynnej 600 W, wyposażony w wyświetlacz LED prezentujący bieżący stan pracy urządzenia. Zapewnia ochronę podłączonych urządzeń przed skutkami zaniku napięcia, przepięć oraz nieprawidłowych parametrów sieci energetycznej.

Moc pozorna 1000 VA

Moc czynna 600 W

Czas transferu 4-8 ms

Bateria 9 Ah × 1

### Charakterystyka urządzenia

#### Czas transferu 4-8 ms

Czas transferu określa, jak szybko UPS przełącza się z zasilania sieciowego na baterię po wykryciu zaniku napięcia. Wartość 4-8 ms jest wystarczająca dla komputerów stacjonarnych, kas fiskalnych i większości urządzeń elektronicznych — zasilacze ATX tolerują przerwy do ok. 20 ms bez utraty napięcia na wyjściu.

### Symulowana fala sinusoidalna

W trybie baterijnym urządzenie generuje zmodyfikowaną (symulowaną) falę sinusoidalną. Forma ta jest odpowiednia dla komputerów, sprzętu RTV i urządzeń z zasilaczami impulsowymi. Nie jest zalecana dla urządzeń wymagających czystej sinusoidy, takich jak niektóre sprzęty medyczne czy silniki elektryczne z kondensatorami rozruchowymi.

### Szeroki zakres napięcia wejściowego

UPS akceptuje napięcie wejściowe w zakresie 140–300 V AC. Dzięki temu urządzenie może pracować w trybie sieciowym (bez angażowania baterii) nawet przy znacznych odchyleniach napięcia od nominalnej wartości 230 V, co wydłuża żywotność akumulatora.

### Wyświetlacz LED i poziom hałasu

Wbudowany wyświetlacz LED informuje o stanie pracy, poziomie naładowania baterii oraz trybie zasilania. Poziom hałasu poniżej 40 dB pozwala na instalację urządzenia w biurach i pomieszczeniach roboczych bez istotnej uciążliwości akustycznej.

### Jak dobrać moc UPS do urządzeń?

Suma mocy czynnej (W) podłączonych urządzeń nie powinna przekraczać 600 W. Dla komputera stacjonarnego z monitorem wartość ta wynosi zazwyczaj 200–350 W, co oznacza możliwość podłączenia jednego lub dwóch stanowisk roboczych. Moc pozorna (VA) dotyczy obciążeń reaktancyjnych — przy urządzeniach z zasilaczami impulsowymi współczynnik mocy wynosi zwykle 0,6–0,7, stąd relacja 1000 VA / 600 W w tym modelu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1927
Moc pozorna	1000 VA
Moc czynna	600 W
Napięcie wejściowe	140–300 V AC
Napięcie wyjściowe (tryb baterijny)	220 V $\pm$ 10%
Czas transferu	Typowy 4–8 ms
Kształt napięcia wyjściowego	Symulowana fala sinusoidalna

---

Bateria	9 Ah × 1
Czas ładowania	4-6 godzin (do 90% pojemności)
Wymiary	280 × 90 × 140 mm
Masa	4,6 kg
Wilgotność pracy	0-90% RH, 0-40°C (bez kondensacji)
Poziom hałasu	Poniżej 40 dB

## Zastosowanie

---

Zasilacz KD1927 przeznaczony jest do ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych wrażliwych na zanik lub nieprawidłowe parametry napięcia sieciowego:

- Komputery stacjonarne i stacje robocze
- Serwery małej i średniej klasy
- Systemy alarmowe i kontroli dostępu
- Kasy fiskalne i terminale płatnicze
- Sprzęt RTV (telewizory, amplitunery, odtwarzacze)
- Routery, switchy i urządzenia sieciowe
- Urządzenia medyczne klasy podstawowej (po weryfikacji wymagań producenta)
- Przemysłowe sterowniki PLC i panele HMI

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się naładowanie baterii przez 4-6 godzin w celu osiągnięcia pełnej pojemności roboczej. Urządzenie powinno być eksploatowane w temperaturze 0-40°C przy wilgotności nieprzekraczającej 90% (bez kondensacji). Należy unikać instalacji w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierne zapylenie oraz wibracje.

Bateria kwasowo-ołowiowa stosowana w UPS-ach tego typu wymaga wymiany co 3-5 lat, w zależności od intensywności eksploatacji i warunków środowiskowych. Objaw starzenia się baterii to wyraźne skrócenie czasu podtrzymania zasilania przy tym samym obciążeniu. Regularne, krótkie cykle rozładowania i ładowania (testowanie UPS) pomagają utrzymać kondycję akumulatora.