

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotwoczy-jednofazowy-3-3-2-kw-kd632-kraftdele-p-62676.html>

Agregat prądowórczy jednofazowy 3 / 3,2 kW KD632 KRAFT&DELE

Cena brutto	611,80 zł
Cena netto	497,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD632
Kod producenta	KD632
Kod EAN	5903957006321
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy KD632 – Kraft&Dele 3/3,2 kW

KD632 to przenośny agregat prądowórczy jednofazowy z silnikiem benzynowym OHV 4-suwowym, generujący prąd zmienny 230 V. Przeznaczony do zastosowań mobilnych i stacjonarnych wszędzie tam, gdzie brak dostępu do sieci energetycznej lub wymagane jest awaryjne źródło zasilania. Konstrukcja Open Frame ogranicza masę i gabaryty urządzenia, zachowując przy tym pełną funkcjonalność.

Moc nominalna / maksymalna 3 kW / 3,2 kW

Pojemność zbiornika 15 litrów

Poziom hałasu 66 dBA (ok. 5 m)

Masa ok. 43 kg

Charakterystyka techniczna

Silnik OHV 4-suwowy z chromowanym tłokiem

Technologia OHV (Over Head Valve) oznacza umieszczenie zaworów w głowicy, co przekłada się na wyższy moment obrotowy przy niższych obrotach, mniejsze zużycie paliwa i dłuższą żywotność silnika. Chromowany tłok redukuje tarcie i zapewnia równomierną

pracę jednostki napędowej.

Konstrukcja Open Frame

Otwarta rama zamiast zamkniętej obudowy pozwala zmniejszyć masę i wymiary agregatu o około 20% w porównaniu z klasycznymi konstrukcjami. Ułatwia to transport i przechowywanie, a jednocześnie zapewnia lepsze chłodzenie silnika podczas pracy.

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika

Elementy amortyzujące pomiędzy silnikiem a ramą pochłaniają drgania mechaniczne, ograniczając przenoszenie wibracji na podłoże i obsługę. Przekłada się to na niższy poziom hałasu i mniejsze zmęczenie materiału w punktach mocowania.

Czujnik niskiego poziomu oleju

Automatycznie zatrzymuje silnik w przypadku spadku poziomu oleju poniżej wartości minimalnej. Zabezpieczenie chroni jednostkę napędową przed uszkodzeniem wynikającym z pracy na sucho, co jest częstą przyczyną awarii agregatów użytkowanych przez osoby bez doświadczenia technicznego.

Specyfikacja techniczna

Model	KD632
Moc nominalna	3 kW
Moc maksymalna	3,2 kW
Napięcie wyjściowe	230 V AC (jednofazowe)
Typ silnika	OHV 4-suwowy, benzynowy
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa 95 lub 98
Pojemność zbiornika paliwa	15 litrów
Zalecany olej silnikowy	CD grade, 10W-30 lub 15W-40
Poziom hałasu	66 dBA (w odległości ok. 5 m)
Rozruch	Mechaniczny (linkowy)
Konstrukcja	Open Frame
Masa	ok. 43 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Poziom hałasu 66 dBA - co to oznacza w praktyce?

Wartość 66 dBA mierzona w odległości 5 metrów odpowiada natężeniu dźwięku nieco wyższemu niż normalna rozmowa (ok. 60 dBA). W warunkach budowlanych lub plenerowych nie stanowi to uciążliwości, jednak przy użytkowaniu w pobliżu budynków mieszkalnych lub na kempingach warto zachować odpowiedni dystans od miejsca pobytu ludzi.

Typowe zastosowania

- Zasilanie narzędzi elektrycznych na placach budowy bez dostępu do sieci
- Awaryjne zasilanie domu lub mieszkania podczas przerw w dostawie prądu
- Zasilanie urządzeń w domkach letniskowych i na działkach rekreacyjnych
- Źródło prądu na kempingach i podczas wyjazdów plenerowych
- Zasilanie oświetlenia i sprzętu na imprezach plenerowych i eventach
- Praca w rolnictwie – zasilanie pomp, urządzeń do obróbki plonów
- Wsparcie zasilania przy pracach remontowych i wykończeniowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego i uzupełnić go do wskazania na bagnecie. Producent zaleca stosowanie oleju klasy CD grade lub wielosezonowego 10W-30 albo 15W-40. Zbiornik paliwa o pojemności 15 litrów zapewnia wielogodzinną pracę bez konieczności uzupełniania – dokładny czas pracy zależy od obciążenia agregatu.

Agregat wyposażony jest w mechaniczny rozruch linkowy. Po każdym sezonie użytkowania lub po dłuższym postoju zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa i gaźnika, co zapobiega tworzeniu się osadów żywicznych blokujących układ paliwowy. Wymiana oleju powinna odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji obsługi.

Zawartość zestawu

Agregat prądotwórczy KD632, klucze do świec, śrubokręt, kable do ładowania akumulatorów (12 V), instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.