

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/jump-starter-34001400a-1224voswietlenie-kd5345-kraftdele-p-64354.html>

JUMP-STARTER 3400/1400A 12/24V+OŚWIETLENIE KD5345 KRAFT&DELE

Cena brutto	801,55 zł
Cena netto	651,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5345
Kod producenta	KD5345
Kod EAN	5903957018010
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Jump Starter KD5345 — urządzenie rozruchowe 12V/24V, prąd szczytowy 3400A/1400A

KD5345 to autonomiczne urządzenie rozruchowe z wbudowanym akumulatorem AGM 2×26Ah, przeznaczone do awaryjnego uruchamiania pojazdów z instalacją 12V i 24V. Obsługuje zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy ciężarowe oraz maszyny robocze — bez konieczności podłączania do zewnętrznego źródła zasilania.

Prąd szczytowy 12V 3400 A

Prąd szczytowy 24V 1400 A

Akumulator wewnętrzny 2 × 26Ah AGM

Napięcie robocze 12V / 24V

Charakterystyka urządzenia

Dwunapięciowy układ rozruchowy 12V i 24V

Urządzenie pracuje zarówno w instalacjach 12V (samochody osobowe, dostawcze), jak i 24V (ciężarówki, autobusy, maszyny

budowlane i rolnicze). Prąd rozruchowy wynosi odpowiednio 1400A (12V) i 700A (24V), a prąd szczytowy — 3400A (12V) i 1400A (24V). Wysoki prąd szczytowy jest kluczowy przy rozruchu silników z rozładowanym lub uszkodzonym akumulatorem.

Akumulator AGM 2 × 26Ah

Wewnętrzny akumulator bezobsługowy typu AGM charakteryzuje się niską podatnością na zjawisko siarczanowania oraz odpornością na wstrząsy i zmienne warunki temperaturowe. Pojemność 2×26Ah pozwala na wielokrotne rozruchy bez konieczności ponownego ładowania urządzenia między kolejnymi próbami.

Zintegrowana latarka robocza 6×0,5W LED

Wbudowane oświetlenie LED o mocy 6×0,5W oferuje 5 trybów pracy, w tym tryb stały, stroboskopowy i SOS. Umożliwia pracę w warunkach ograniczonej widoczności — w nocy, w tunelach lub w komorze silnika. Latarka działa niezależnie od funkcji rozruchowej.

Gniazdo 12V i port USB 5V

Gniazdo zapalniczki 12V (zabezpieczone bezpiecznikiem 15A) umożliwia zasilanie akcesoriów samochodowych, takich jak kompresory, odkurzacze czy urządzenia diagnostyczne. Port USB 5V z maksymalnym prądem 2,4A pozwala ładować smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne.

Wyświetlacz LED i funkcja testu napięcia

Wbudowany wyświetlacz LED informuje o aktualnym poziomie naładowania akumulatora wewnętrznego oraz umożliwia przeprowadzenie testu napięcia w instalacji pojazdu. Funkcja diagnostyczna pozwala ocenić stan akumulatora pojazdu przed podjęciem próby rozruchu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5345
Typ urządzenia	Urządzenie rozruchowe / Jump Starter
Napięcie robocze	12V / 24V
Prąd rozruchowy 12V	1400 A
Prąd rozruchowy 24V	700 A

Prąd szczytowy 12V	3400 A
Prąd szczytowy 24V	1400 A
Akumulator wewnętrzny	2 × 26Ah AGM
Gniazdo wyjściowe DC	1 × 12V (bezpiecznik 15A)
Port USB	1 × 5V, maks. 2,4A
Oświetlenie robocze	6 × 0,5W LED, 5 trybów pracy
Ładowarka	12V DC / 4A (adapter sieciowy w zestawie)
Waga	16 kg
Wymiary (D × S × W)	400 × 190 × 380 mm

Typowe zastosowania

- Awaryjny rozruch samochodów osobowych z instalacją 12V
- Uruchamianie pojazdów dostawczych i ciężarowych 24V
- Obsługa maszyn rolniczych i budowlanych
- Wyposażenie warsztatów samochodowych i serwisów ciężarowych
- Floty transportowe i firmy logistyczne
- Zasilanie akcesoriów 12V podczas pracy w terenie
- Ładowanie urządzeń mobilnych przez port USB
- Oświetlenie awaryjne dzięki wbudowanej latarce LED

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy w pełni naładować za pomocą dołączonej ładowarki 12V/4A. Ładowanie odbywa się przez gniazdo DC — czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora wewnętrznego. Przy podłączaniu zacisków rozruchowych należy zachować właściwą kolejność: najpierw biegun dodatni (+), następnie ujemny (–), a odłączanie przeprowadzić w odwrotnej kolejności.

Akumulator AGM nie wymaga uzupełniania elektrolitu. W celu zachowania pełnej pojemności zaleca się ładowanie urządzenia co 3–6 miesięcy, nawet gdy nie jest aktywnie użytkowane. Przechowywać w temperaturze od 0°C do +40°C, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Zawartość zestawu

Urządzenie rozruchowe KD5345, ładowarka 12V/4A z adapterem sieciowym, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.